

Beállítási segédlet a MobilInternet Wireless Modem USB Stick eszközhöz

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy ránk esett a választása, mikor úgy döntött, hogy előfizet a MobilInternet szolgáltatásra.

A következő néhány lépésben bemutatjuk, hogyan tudja számítógépére telepíteni a berendezést és a kezdeti beállításokat elvégezni.

Miután a tőlünk kapott SIM kártyát elhelyezte a berendezés megfelelő aljzatába (kérjük ügyeljen a fém tokban felrajzolt elhelyezés betartására) majd csatlakoztatta a számítógéphez, a megfelelő meghajtóprogramok automatikusan települnek majd megjelenik a kezelő program telepítési képernyője:





A Next gomb segítségével tud végighaladni a telepítőn, egyéb beállításra itt nincs szüksége. A program telepítése után az Asztalon "3G HSDPA Modem" néven megjelenik a kezelőprogram. Ennek indítása után kéri a SIM kártya PIN kódját:

🧭 3G HSDPA USB Moo	dem		_ 🗆 🛛
Connection	atistics 🥑 Text	Phonebook	Settings
▼ No Service		E	
Profile Name [User Name Password Apn	Connect ✓ AutoGetApr broadband.1 Please Enter PIN sear broadband.tige OK	n Add Edit Cancel	

A kód megadása után, de csak az első telepítés után a következő beállításokat kell még elvégezni: -Az AutoGetApn opciót ki kell kapcsolni

-Az ADD gomb segítségével egy új profilt kell létrehozni az alábbiak szerint:

🦾 3G HSDPA USB	Modem		
🔮 Connection 🔡	AT	n Settting	
TI UMTS V.R.A.M Telec	Config filename		
	Nordtelekom		
	Dial Number		
	*99#	Automatic access to the DNS server address	
	User name	O Has Colleman DWS address	
Profile N		Use Iollowing DIAS address	
Liser N:	Password	Preferred DNS	
Passv	APN	Alternate DNS	
,	internet.nordtelekom.hu		
	Automatic get PDP address Use following PDP address Address OK	PDP Type PDP Type PPP Cancel	



Az OK gomb segítségével el kell menteni a változásokat.

A profil létrehozása a Profile Name ablakban válassza ki a "Nordtelekom" profilt. A Connect gomb segítségével tudja a kapcsolódást megkezdeni, a sikeres kapcsolódás után az a program jelzi az aktuális feltöltési és letöltési sebességet, illetve a Statistics gomb segítségével részletes tájékoztatás látható a felhasznált adatmennyiségről.

🥖 3G HSDPA USB Mo	dem		
🔮 Connection 🔬 St	tatistics 🥑 Text	Phonebook	Settings
T HSDPA V.R.A.M Telecommu	unication Co. Ltd 👔 0.97Kbps	👃 0.00Kbps 🛛 📠	
	Disconn	ect	
Profile Name	Nordtelekom		
User Name		Add]
Password		Edit	
Apn	internet.nordtelekom.hu	Delete	

Amennyiben bármilyen problémába ütközne a szolgáltatás használata közben, kollégáink örömmel segítenek Önnek az 1-492-0000 vagy 1238as telefonszámokon.